# LIXIL

## ホームネットワークシステム かんたん接続ガイド

ホームユニットを無線 LAN に接続し、スマートフォンやタブレットにインストールした「ホームシステム」アプリケーションで設定します。

◆本書では、スマートフォンやタブレットを総称して「スマートフォン」と表記しています。

#### お知らせ

無線ルーターは、無線で通信するために「電波」が使われており、 電波には「2.4 GHz」と「5 GHz」の 2 種類の周波数帯域があり ます。

本製品では、「2.4 GHz」の周波数帯域を使用します。 (5 GHz の周波数帯域では使用できません)

## 準備

① スマートフォンを無線ルーターに接続する(裏面)②「ホームシステム」アプリケーションを下記リンク内の「■LIXIL「ホームシステム」アプリケーション」からインストールする

http://www.lixil.co.jp/lineup/gate\_fence/homenetwork/step/

Printed in Malaysia



PNQW5061YA C0316KM1027

## 確認

無線ルーターにかんたんに無線接続するためのボタン(WPS、 AOSS™、らくらく無線スタートなど)があるか確認する

#### ■ボタンがある場合

- ⇒手順 1 ~ 8 のあと、手順 16 へ進む
- ■ボタンがない場合
- ⇒①ネットワーク名 (SSID) とセキュリティキーを調べる ②手順 1 ~ 4 のあと、手順 9 へ進む
- ●SSID・セキュリティキーについて

ネットワーク名(SSID)などはルーター本体に表示されています。 わからない場合は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。 ・メモしておくと便利です。

ネットワーク名 (SSID)※	
セキュリティキー※	

- ・大文字・小文字の区別がありますのでご注意ください。
- ※ メモした内容が紛失などにより第三者に知られた場合、不正に 利用される可能性があります。お客様で自身の責任で管理・保 管してください。当社では不正利用された場合の責任は負いま せん。

取説コード **Z573** 

JZZ631203A 201603A\_1009 201702B\_1009

### ホームユニットを無線 LAN に接続する

- 1 スマートフォンで「ホームシステム」アプリケーションの アイコンをタップし、[スタート]をタップする
  - ・使用許諾が表示されたときは、よくお読みのうえ、 [同意する]をタップしてください。



- **2** 「現在接続されているネットワーク名(SSID)」に表示されている SSID が 2.4 GHz 帯域であることを確認する
  - ・表示されている SSID が 2.4 GHz 帯域かどうかわから ないときは、ルーターの取扱説明書をご確認ください。
  - ■2.4 GHz 帯域の場合 (SSID の変更は不要) [次へ]をタップする
  - ■2.4 GHz 帯域ではない場合 (SSID の変更が必要)
  - ①スマートフォンの [ホーム] をタップする ②「設定」アプリケーションを開き、「Wi-Fi」をタップし、 SSID を変更する
  - ③「ホームシステム」アプリケーションを再起動する
- **3** ホームユニットの AC アダプターをコンセントにつなぐ ・ランプが緑色と黄色で交互に点滅します。 (約3分間)




**4** ホームユニットのランプが緑色の点滅に変わったら、スマートフォンで[次へ]をタップする

## 簡単接続(ボタンがある場合)

- 5 スマートフォンで [簡単接続]をタップする
- **6** 無線ルーターのかんたん接続ボタン (WPS、AOSS™、 らくらく無線スタートなど)を長押し(約5秒間※)し、 ランプが点滅することを確認する


※詳しくは無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。



- 7 ホームユニットの【Wi-Fi 設定】ボタンを「ピッ」と鳴るまで、 約5秒間押す
  - ・接続が完了すると、ランプが緑色の点灯に変わります。
- 8 スマートフォンで [このスマホ/タブレットを追加]を タップし、手順 16 へ進む

## 手動接続(ボタンがない場合)

- 9 スマートフォンで [手動接続]をタップする
- 10 ホームユニットのランプが緑色と黄色で交互に点滅するまで、【Wi-Fi 設定】【・**ハ)A】【・ハ)B】【・ハ)C**】ボタンを同時に押す



- **11** ホームユニットのランプが黄色点灯するまで待つ (約2分間)
- 12 スマートフォンで [次へ] をタップする
- **13** ホームユニットの【Wi-Fi 設定】ボタンを押す ・ランプが黄色の点滅に変わります。

### <sup>´</sup>iPhone/iPad のみ (Android は手順 14 へ進む)


- ① 画面右の [)] をタップする
- ② スマートフォンの【ホーム】ボタンを押す
- ③ スマートフォンの「設定」アプリケーションにて Wi-Fi メニューから "8KCAO1ZZ\_LIXIL" を選び、セキュリティキーに "12345678"を入力し [接続]をタップする
- ④ 「ホームシステム」 アプリケーションのアイコンをタップする
- **14** スマートフォンにネットワーク名が表示されたら確認する
- ・「確認」で調べたネットワーク名になっていることを確認 してください。
- **15** スマートフォンでセキュリティキーを入力し、[次へ]を タップする
  - ・「確認」で調べたセキュリティキーを入力してください。

# スマートフォンをホームユニットに登録する

- 16 「スマホ / タブレットとホームユニットを接続します。」が表示されたらホームユニットの【Wi-Fi 設定】ボタンを押す
- **17** スマートフォンでログインパスワードの説明を読み、 [OK] をタップする
- 18 ログインパスワードを作成し、[OK] をタップする ・パスワードを非表示にするなどの設定もできます。
- **19** ホームユニットの名前とふりがな、スマートフォンの名前を入力し、「OK」をタップする
- **20** 「設定が完了しました。」が表示されたら、[OK] をタップ する

## お知らせが表示されたら、内容を読み [OK] をタップする

・「ホームシステム」アプリケーションのホーム画面\*¹が表示されます。



#### **こんなことができます**

- スマートフォンでカーゲートの開閉ができます。
- カメラの映像をスマートフォンで確認・録画※2 できます。
- カーゲートの開閉、宅配ボックスの施錠/解錠、センサーが反応 した場合にスマートフォンにお知らせするように設定できます。
- カーゲートが開けられた、指定した曜日・時間帯に宅配ボックスが施錠/開錠された、センサーが反応した場合にカメラの録画を開始するというように、カーゲート、宅配ボックス、センサーとカメラの動作を連動させることができます。
- ※1 デザインや仕様は予告なく変更になることがあります。
- ※2 録画をするためには、ホームユニットに microSD カード (市 販) を挿入してください。

詳しくは、「ホームシステム」アプリケーションの取扱説明書をご確認ください。

## 「ホームシステム」アプリケーションの取扱説明書を確認する

または をタップする



**7** [取扱説明書]をタップする

・読みたい項目をタップすると説明が表示されます。



「ホームシステム」アプリケーションの取扱説明書は、 下記からもアクセスできます。

http://www.lixil.co.jp/lineup/gate\_fence/homenetwork/manual/



接続できない場合は、裏面もご確認ください。

こんな表示が出たら	対処	
スマホ/タブレットが無線ルーターに接続されていません。	<ul> <li>● 以下の手順でスマートフォンを無線ルーターに接続してください。</li> <li>① スマートフォンで「設定」アプリケーションを開き、「Wi-Fi」を有効にする</li> <li>② 無線ルーターの 2.4 GHz 帯域のネットワーク名(SSID)に接続する         <ul> <li>・無線ルーターのネットワーク名(SSID)は、すべての文字が一致している必要があります。</li> <li>・無線ルーターのネットワーク名(SSID)が表示されない場合や、表示されていても接続できない場合は、ご使用のスマートフォンと無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。</li> </ul> </li> </ul>	対象を では定 プロフィール 開起とネットワーク  WI-FIかんた人権総 では、解析を認定して、制能ルーク成物へ指載します。 ではな認定して、制能ルーク成物へ指載します。 は、Mifracast Wi-fractoperメフレイに随意を観し出します。 は Bluetooth
ホームユニットが見つかりませんでした。	● 使用する無線ルーターが 2.4 GHz/5 GHz 共用の場合は、2.4 GHz のネットワーク名(SSID)を選び直してください。	
ホームユニットが接続中の無線ルーターの"UPnP"機能が 有効になっていません。	● 宅外からシステムに接続するには、以下に記載しているすべてのルーターの UPnP 機能を有効にする必要があります。 設定方法は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。 ・ホームユニットが接続中の無線ルーター ・ホームユニットが接続中の無線ルーターとインターネットの間に他のルーターがあるときは、他のすべてのルーター	

困ったとき	対処
手順どおりに設定しても接続できない	● お使いのスマートフォンは、「ホームシステム」アプリケーションの対象機種ですか? →「ホームシステム」アプリケーションは、以下に対応しています。(2016年11月現在) iPhone、iPad:iOS 7.0 以降(iPhone 4、iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPad、iPad Air、iPad mini、iPad Pro) Android スマートフォン: Android 4.0 以降
	<ul> <li>◆ お使いのスマートフォンは、Wi-Fi 設定が有効になっていますか?または無線ルーターに接続されていますか?</li> <li>→ スマートフォンで「設定」アプリケーションを開き、「Wi-Fi」を有効にしてください。</li> <li>→ お使いのスマートフォンが 2.4 GHz 帯域のネットワーク名(SSID)を使っている無線ルーターに接続されているか確認してください。セキュリティキーは、無線ルーターの 2.4 GHz 帯域に割り当てられているものを入力してください。</li> </ul>
	● お使いのスマートフォンが別の無線ルーターに接続されていませんか?  → 近くに別の無線ルーターがあると、設定の途中で別の無線ルーターに接続され、初期設定できないことがあります。 別の無線ルーターの電源を切るか、スマートフォンの Wi-Fi 設定で別の無線ルーターをネットワークから切断してください。
	●「簡単接続(ボタンがある場合)」で接続できなかった場合は、「手動接続(ボタンが無い場合)」の手順で接続の操作を行ってください。 
「ホームシステム」アプリケーションのバージョンや ホームユニットの IP アドレスなどを確認するには?	●「ホームシステム」アプリケーションのホーム画面で [ 設定 ] をタップし、[ 情報 ] をタップしてください。
外出先からカメラの映像が確認できないなど、 本システムにアクセスできない	<ul> <li>●無線ルーターで外部ネットワークからの接続を許可していますか?</li> <li>→ UPnP をサポートしている無線ルーターの場合は、UPnP 機能を有効にしてください。設定方法は、無線ルーターの取扱説明書をご確認ください。</li> <li>● 外出先からアクセスするときのネットワークが推奨環境でない可能性があります。</li> <li>→「リンクテスター」アプリケーションでネットワーク環境をご確認ください。</li> </ul>

接続できない場合や、「リンクテスター」アプリケーションなど設定に関する情報については、下記サポートページの「よくある質問」をご確認ください。

http://faq.lixil.co.jp/category/show/1876



### 商標について

- Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。
- AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- Android は、Google Inc. の商標です。
- iPhone、iPad、iPad mini は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。