



# エントランスライト EK-30型

# 取付説明書

品番 LYW21

品名	灯具品番	適合ポール品番
エントランスライト EK-30型	LYW21	LYV23

**お客様へ** 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

**工事店様へ** 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 安全に関するご注意


### 警告

 必ず守る	<p>■器具の取付けは、施工説明書にしたがい確実に行ってください。取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>	 禁止	<p>■こんな場所には取付けないでください。この器具は防雨型、ポール取付専用です。下図のような取付けは、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>
	<p>■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。接地が不完全な場合感電の原因となります。</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small;">浴室などの湿気が多い場所      振動や衝撃の多い場所</p> </div> <p>■交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し火災・感電の原因となります。</p>

### 注意

 禁止	<p>■調光器との併用はしないでください。ライトコントロール・明暗スイッチなどとの併用はしないでください。火災の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●調光器の取りはずしが必要です。調光器の取りはずしには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。</li> </ul>	 禁止	<p>■温度の高くなるものの近くに取付けないでください。ガス機器やその排気筒の近くに取付けないでください。火災の原因となります。</p>
--------	---	--------	--

# 各部の名前と取付け方



注意

取付の際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

## 1 ポールを取付ける

- ポールの施工説明書は、別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

## 2 口出線を接続する

- 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定してください。  
ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。  
押え込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
- 口出し線との接続はスリーブ等により確実に  
行い、防水テーピングを施してください。  
(内線規定 125-7~9に準ずる)
- 接地端子ネジからD種（第三種）接地工事を行ってください。  
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

## 3 本体をポールに取付ける

- 本体をポールに差し込み、本体取付ネジ（2本）  
でしっかりと固定してください。

線のかみ込みにご注意ください。  
感電や漏電の原因となります。

取付けが不完全な場合  
感電・落下によるけがの原因となります。

## 4 ソケットに ランプを取付ける

## 5 グローブバックインが 取付いていることを確認してから グローブを取付ける

取付けが不完全な場合  
浸水による感電の原因となります。

